



BELTRAME C.S.E.
CENTRO SERVIZI ENERGIA
VIA S. PIO X 104 - 35015
GALLIERA VENETA - PADOVA - ITALY

MAIL TO: info@beltramecse.com
WEB SITE: www.beltramecse.com
TEL.++39/049/5965127
FAX++39/049/9440024

SCHEDA TECNICA BM4.2M/BM4.2E

Tensione	<i>Voltage</i>	230V
Ampere	<i>Amperage</i>	18,2 A
Potenza Massima	<i>Max output</i>	5,2 KVA - 4,2 Kw
Potenza continua	<i>Rated output</i>	4,75 KVA - 3,8 Kw
Frequenza	<i>Frequency</i>	50 Hz
Fasi	<i>Phase</i>	1
Regolazione	<i>Regulation</i>	Regolatore automatico di tensione <i>Automatic voltage regulator</i>
Alesaggio Corsa	<i>Bore x stroke</i>	82 x 64 mm
Cilindrata	<i>Displacement</i>	337 cm ³
Potenza motore	<i>Engine Power</i>	11 Hp
Compressione	<i>Compression</i>	8.0:1
Avviamento	<i>Starting system</i>	Strappo (M) - Elettrico (E) <i>Recoil (M) - Electric starter (E)</i>
Accensione		Accensione elettronica <i>Induction ignition</i>
Serbatoio	<i>Fuel tank</i>	25 L
Tipo carburante	<i>Fuel kind</i>	Benzina - Gasoline
Coppa olio	<i>Oil capacity</i>	1,1 L
Motore	<i>Engine type</i>	Monocil. 4 tempi valvole in testa raffreddato aria <i>OHV single cylinder 4 stroke air cooling</i>
Peso	<i>Weight</i>	81 Kg (M) - 88 Kg (E)
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	690 x 540 x 540 (M) 860 x 540 x 540 (E)
Rumorosità	<i>Noise</i>	73 dBA a 7 metri
Allestimento	<i>Standard Features</i>	AVR, allarme olio motore, indicatore di livello olio e carburante, leva dell'aria. <i>AVR, engine oil warning, fuel and oil indicator, air switch.</i>

BM4.2M



Gruppo elettrogeno monofase da 5,2 KVA di potenza, avviamento a strappo

BM4.2E



Gruppo elettrogeno monofase da 5,2 KVA di potenza, avviamento elettrico